

SWIT®

SDI转DVI转换器

型号：S-4611

Ver:V1.0V02

产品使用说明

南京视威电子科技有限公司

电话：025-85805295

传真：025-85805296

网址：<http://www.swit.cc>

邮箱：xsb@swit.cc

感谢您选择本公司产品，请在使用产品前阅读使用说明书，并妥善保存以备将来参考。

产品功能 >>

- ◆ 将1路3G/HD/SD-SDI视频信号转换为1路DVI信号
- ◆ 支持1路3G/HD/SD-SDI信号环出
- ◆ 支持SDI第1、2路音频解嵌通过3.5mm接口输出
- ◆ 高强度铝合金一体成型外壳，提供固定安装版

外观说明 >>




图1

- (1) DC 12V: 12V直流电源输入
- (2) 状态指示灯：红、绿、黄三色指示灯，指示产品工作状态
红灯 (Power)：电源指示灯，接通电源时，指示灯亮，否则不亮；
绿灯 (Status)：运行指示灯，有可识别的DVI信号输出且DVI输出端口与接收端连接正常时，指示灯亮，否则不亮；
黄灯 (SDI Locked)：SDI信号锁定指示灯，有可识别的SDI信号输入时，指示灯亮，否则不亮。
- (3) 3G/HD/SD SDI LOOP: SDI信号环出，标准BNC接口
- (4) 3G/HD/SD SDI IN: SDI信号输入，标准BNC接口
- (5) DVI OUT: DVI信号输出，DVI-D (18+1) 接口
- (6) AUDIO OUT: 模拟音频信号输出，3.5mm音频接口




图2

- (1) 如图2所示，将标配的安装板固定于转换器的背部。
- (2) 固定好后，即可通过安装板边缘的4个安装孔（安装孔3、4、5、6）将转换器固定在待装墙壁（或者机架）上。

注意：安装时务必固定牢靠以免因跌落发生严重损坏。

输入	3G/HD/SD SDI×1		
输出	3G/HD/SD SDI×1；DVI×1；模拟音频×1		
视频格式	DVI	480i / 576i / 720p (60 / 59.94 / 50) / 1080i (60 / 59.94 / 50) / 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)	
		SDI	SMPTE-425M
	SMPTE-274M		1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
			1080i (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-RP211		1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	SMPTE-296M		720p (60 / 59.94 / 50)
	ITU-R BT.656	576i (50)	
SMPTE-125M	480i (59.94)		
音频格式	48KHz同步		
功耗	≤3W		
工作电压	DC 6-18V		
工作环境	温度：0~+70° C；湿度：10%~90%RH		
尺寸	98.5×84.2×29mm		
净重	209g		

- (1) 请勿自行拆卸本产品，以免损坏。
- (2) 请勿让本产品接触到雨水，防止受潮。
- (3) 推荐使用配套适配器，以避免造成产品损坏，如果使用其他直流电源，应保证电压范围、供电功率、电源极性符合要求。