

S-D595D/D896D

松下VW-VBD系列DV摄像机锂电池



S-D595D 42Wh



S-D896D 64Wh



5V/1A USB 输出

7.2V DC 输出

■ 功能特点

适用松下AG-DVX200、AJ-PX298机型,兼容松下VW-VBD58电池

S-D595D/D896D可代替松下VW-VBD58, 适用松下新款手持4K AG-DVX200及P2HD系列AJ-PX298 摄像机。

内置圆孔直流输出/充电

内置5.5/2.1mm通用7.2V DC输出孔, 可以在给摄像机供电的同时, 还能给新闻灯、监视器、无线传输等设备供电; 圆孔最高输出30W, 4A; 圆孔也可用视威便携式充电器S-3010D给电池充电。

内置 5V/1A USB 接口, 可作手机充电宝

S-D595D/D896D带USB接口, 可为手机充电, 这是一个相当实用的功能! 连接手机或者平板到USB接口, 按下按钮, 就可为设备充电。

4段LED电量指示灯

电池的侧边上有4段LED电量指示灯, 方便获知电池的剩余电量, 使用之前可以快速查看电量。

充电方便

可用松下原装充电器DE-A88充电, 也可用视威双通道充电器DC-3220D充电: 4小时可充满2个S-D595D; 6小时可充满2个S-D896D。您还可用视威便携单充S-3010D, 通过DC输出孔给S-D896D/D595D充电, 6.5小时可充满S-D595D; 9.5小时可充满S-D896D。

■ 技术参数

型号	S-D595D	S-D896D
电压	7.2V	7.2V
容量	42Wh, 5900mAh	64Wh, 8900mAh
尺寸	41×70×64mm	41×70×83mm
净重	235g	337g
最大输出功率	电极接口	25W, 3.5A
	DC接口	30W, 4A
	USB接口	5W (5V / 1A)
	总输出	30W, 4A
相兼容的摄像机	松下AG-DVX200, AJ-PX270/285/298	